

## Lista de errores de Windows XP

0	0x0000	La operación se ha completado correctamente.
1	0x0001	Función incorrecta.
2	0x0002	El sistema no puede hallar el archivo especificado.
3	0x0003	El sistema no puede hallar la ruta especificada.
4	0x0004	El sistema no puede abrir el archivo.
5	0x0005	Acceso denegado.
6	0x0006	Controlador no válido.
7	0x0007	Los bloques de control de almacenamiento han sido destruidos.
8	0x0008	Espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando.
9	0x0009	Dirección de bloque de control de almacenamiento no válida.
10	0x000A	El entorno es incorrecto.
11	0x000B	Se ha intentado cargar un programa con un formato incorrecto.
12	0x000C	Código de acceso no válido.
13	0x000D	Datos no válidos.
14	0x000E	Espacio de almacenamiento insuficiente para completar esta operación.
15	0x000F	El sistema no puede hallar el controlador especificado.
16	0x0010	No se puede quitar el directorio.
17	0x0011	El sistema no puede mover el archivo a otra unidad de disco.
18	0x0012	No hay más archivos.
19	0x0013	El medio está protegido contra escritura.
20	0x0014	El sistema no puede hallar el dispositivo especificado.
21	0x0015	El dispositivo no está listo.
22	0x0016	El dispositivo no reconoce el comando.
23	0x0017	Error de datos (comprobación de redundancia cíclica).
24	0x0018	El programa lanzó un comando pero la longitud del comando es incorrecta.
25	0x0019	La unidad no puede hallar un área o pista específica en el disco.
26	0x001A	No se tiene acceso al disco o disquete especificados.

27 0x001B	La unidad no puede hallar el sector requerido.
28 0x001C	No queda papel en la impresora.
29 0x001D	El sistema no puede escribir en el dispositivo especificado.
30 0x001E	El sistema no puede leer desde el dispositivo especificado.
31 0x001F	Uno de los dispositivos vinculados al sistema no funciona.
32 0x0020	El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso.
33 0x0021	El proceso no tiene acceso al archivo porque otro proceso tiene bloqueada una parte del archivo.
34 0x0022	El disco insertado en la unidad no es el correcto. Inserte %2 (Número de serie del volumen: %3) en la unidad %1.
36 0x0024	Hay demasiados archivos abiertos para compartir.
38 0x0026	Alcanzado el final del archivo.
39 0x0027	El disco está lleno.
50 0x0032	La petición de red es incompatible.
51 0x0033	El equipo remoto no está disponible.
52 0x0034	Existe un nombre duplicado en la red.
53 0x0035	No se ha encontrado la ruta de acceso de la red.
54 0x0036	La red está ocupada.
55 0x0037	El recurso de red o el dispositivo especificados ya no se encuentran disponibles.
56 0x0038	Se ha alcanzado el límite de comandos BIOS de la red.
57 0x0039	Error hardware en el adaptador de red.
58 0x003A	El servidor especificado no puede ejecutar la operación solicitada.
59 0x003B	Error de red inesperado.
60 0x003C	El adaptador remoto no es compatible.
61 0x003D	La cola de impresión está llena.
62 0x003E	El servidor no dispone de espacio para almacenar el archivo que se va a imprimir.
63 0x003F	Eliminado el archivo que estaba esperando para imprimirse.
64 0x0040	El nombre de red especificado ya no está disponible.
65 0x0041	Acceso a la red denegado.

66 0x0042	El tipo de recurso de red no es correcto.
67 0x0043	No se encuentra el nombre de red especificado.
68 0x0044	Excedido el límite del nombre del adaptador de red local.
69 0x0045	Se ha superado el límite de sesiones BIOS de la red.
70 0x0046	El servidor remoto se ha parado o está en el proceso de inicio.
71 0x0047	No se pueden realizar más conexiones a este equipo remoto en este momento ya que hay más de las que puede aceptar.
72 0x0048	Se ha detenido la impresora o dispositivo de disco especificado.
80 0x0050	Este archivo ya existe.
82 0x0052	No se puede crear el directorio o archivo.
83 0x0053	Error en INT 24.
84 0x0054	No hay lugar disponible para procesar esta petición.
85 0x0055	Ya se está utilizando el nombre del dispositivo local.
86 0x0056	La contraseña de red especificada no es válida.
87 0x0057	El parámetro no es correcto.
88 0x0058	Error de escritura en la red.
89 0x0059	Es sistema no puede iniciar otro proceso en este momento.
100 0x0064	No se puede crear otro semáforo de sistema.
101 0x0065	Este semáforo exclusivo pertenece a otro proceso.
102 0x0066	Se ha fijado el semáforo y no se puede cerrar.
103 0x0067	No se puede volver a fijar el semáforo.
104 0x0068	No se puede pedir semáforos exclusivos durante la interrupción.
105 0x0069	Ha terminado la posesión anterior de este semáforo.
106 0x006A	Introduzca el disco de la unidad %1.
107 0x006B	El programa se detuvo porque no se introdujo el disco alternativo.
108 0x006C	Ya hay otro proceso utilizando o bloqueando este disco.
109 0x006D	Ha terminado la canalización.
110 0x006E	El sistema no puede abrir el dispositivo o archivo especificado.

111	0x006F	El nombre del archivo es demasiado largo.
112	0x0070	Espacio en disco insuficiente.
113	0x0071	No hay más identificadores de archivos internos disponibles.
114	0x0072	El identificador de archivo interno de destino no es correcto.
117	0x0075	La llamada a IOCTL efectuada por el programa no es válida.
118	0x0076	El valor del parámetro de 'comprobar al escribir' no es válido.
119	0x0077	Este comando no es compatible con el sistema.
120	0x0078	Esta función no se admite en este sistema.
121	0x0079	Ha terminado el intervalo de espera del semáforo.
122	0x007A	El área de datos transferida a una llamada del sistema es demasiado pequeña.
123	0x007B	El nombre de archivo, directorio o etiqueta del volumen no es válido.
124	0x007C	El nivel de llamada del sistema no es válido.
125	0x007D	El disco no tiene etiqueta de volumen.
126	0x007E	No se puede encontrar el módulo especificado.
127	0x007F	No se encontró el proceso especificado.
128	0x0080	No hay subprocesos a esperar.
129	0x0081	La aplicación %1 no se puede ejecutar en modo Win32.
130	0x0082	Se intentó usar un identificador de archivo con una partición de disco abierta para una operación distinta de una E/S de disco sin procesar.
131	0x0083	Se ha intentado mover el puntero del archivo más allá del inicio del archivo.
132	0x0084	El puntero del archivo no puede establecerse en el dispositivo o archivo especificado.
133	0x0085	No se puede utilizar un comando JOIN o SUBST para una unidad que contiene unidades unidas con anterioridad.
134	0x0086	Se intentó utilizar el comando JOIN o SUBST en una unidad que ya estaba unida.
135	0x0087	Se intentó utilizar el comando JOIN o SUBST en una unidad que ya se había sustituido.
136	0x0088	El sistema intentó eliminar la unión de una unidad que no está unida.
137	0x0089	El sistema intentó eliminar la sustitución de una unidad sin sustituir.
138	0x008A	El sistema intentó unir una unidad a un directorio de una unidad ya unida.

139 0x008B	El sistema intentó sustituir una unidad por un directorio en una unidad sustituida.
140 0x008C	El sistema intentó unir una unidad a un directorio de una unidad sustituida.
141 0x008D	El sistema intentó sustituir una unidad por un directorio de una unidad ya unida.
142 0x008E	El sistema no puede ejecutar JOIN o SUBST en este momento.
143 0x008F	El sistema no puede unir o sustituir una unidad a o por un directorio en la misma unidad.
144 0x0090	El directorio no es un subdirectorio del directorio raíz.
145 0x0091	El directorio no está vacío.
146 0x0092	La ruta de acceso especificada se está usando en una sustitución.
147 0x0093	Recursos insuficientes para procesar este comando.
148 0x0094	No se puede usar la ruta de acceso en este momento.
149 0x0095	Se intentó unir o sustituir una unidad donde uno de los directorios de la unidad es el destino de una sustitución anterior.
150 0x0096	La información de seguimiento del sistema no se especificó en el archivo CONFIG.SYS o no se permite el seguimiento.
151 0x0097	El número de sucesos del semáforo especificados para DosMuxSemWait no es correcto.
152 0x0098	No se ejecutó DosMuxSemWait. Se establecieron demasiados semáforos.
153 0x0099	La lista de DosMuxSemWait no es válida.
154 0x009A	El nombre del volumen introducido sobrepasa el límite de caracteres del sistema de archivos de destino.
155 0x009B	No se puede crear otro subproceso.
156 0x009C	El proceso receptor ha rechazado la señal.
157 0x009D	Ya se ha rechazado el segmento y no se puede bloquear.
158 0x009E	El segmento ya está desbloqueado.
159 0x009F	La dirección del identificador del subproceso no es correcta.
160 0x00A0	La cadena de argumentos pasada a DosExecPgm no es correcta.
161 0x00A1	La ruta de acceso especificada no es válida.
162 0x00A2	Ya hay una señal pendiente.
164 0x00A4	No se pueden crear más subprocesos en el sistema.

167 0x00A7	No se puede bloquear una región de un archivo.
170 0x00AA	Ya se está utilizando el recurso especificado.
173 0x00AD	No había una petición de bloqueo pendiente para la región proporcionada.
174 0x00AE	El sistema de archivos no admite cambios atómicos al tipo de bloqueo.
180 0x00B4	El sistema ha detectado un número de segmento incorrecto.
182 0x00B6	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
183 0x00B7	No se puede crear un archivo que ya existe.
186 0x00BA	El indicador que se ha pasado no es correcto.
187 0x00BB	No se encontró el nombre del semáforo de sistema especificado.
188 0x00BC	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
189 0x00BD	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
190 0x00BE	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
191 0x00BF	No se puede ejecutar %1 en modo Win32.
192 0x00C0	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
193 0x00C1	%1 no es una aplicación Win32 válida.
194 0x00C2	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
195 0x00C3	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
196 0x00C4	El sistema operativo no puede ejecutar esta aplicación.
197 0x00C5	El sistema operativo no está configurado para ejecutar esta aplicación.
198 0x00C6	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
199 0x00C7	El sistema operativo no puede ejecutar esta aplicación.
200 0x00C8	El segmento de código debe ser menor que 64 KB.
201 0x00C9	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
202 0x00CA	El sistema operativo no puede ejecutar %1.
203 0x00CB	El sistema no encontró la opción de entorno que se había especificado.
205 0x00CD	No hay ningún proceso en el subárbol de comandos que tenga un identificador de señales.
206 0x00CE	El nombre del archivo o la extensión es demasiado largo.

## wordpress.klickea.com

207 0x00CF	Se está usando la pila de anillo 2.
208 0x00D0	Los caracteres globales del nombre de archivo, * o ?, se han escrito incorrectamente, o bien se han especificado demasiados caracteres globales.
209 0x00D1	La señal fijada no es correcta.
210 0x00D2	No se puede establecer el identificador de señales.
212 0x00D4	El segmento está bloqueado y no se puede reasignar.
214 0x00D6	Hay demasiados módulos de vínculo dinámico anexados a este programa o módulo de vínculo dinámico.
215 0x00D7	No se pueden anidar las llamadas a LoadModule.
216 0x00D8	El archivo de imagen %1 es válido para algunos equipos, pero no para los de este tipo.
230 0x00E6	El estado de la canalización no es válido.
231 0x00E7	Todas las instancias de canalización están en uso.
232 0x00E8	Se está cerrando la canalización.
233 0x00E9	No hay ningún proceso en el otro extremo de la canalización.
234 0x00EA	Hay más datos disponibles.
240 0x00F0	Se ha cancelado la sesión.
254 0x00FE	El nombre del atributo extendido especificado no es válido.
255 0x00FF	Los atributos extendidos no son consistentes.
258 0x0102	Se agotó el tiempo de espera.
259 0x0103	No se dispone de más datos.
266 0x010A	No se puede utilizar las funciones de copia.
267 0x010B	El nombre del directorio no es válido.
275 0x0113	No se pueden cargar los atributos extendidos en el búfer.
276 0x0114	El archivo de atributos extendidos en el sistema de archivos está dañado.
277 0x0115	El archivo de la tabla de atributos extendidos está llena.
278 0x0116	El identificador del atributo extendido no es válido.
282 0x011A	El sistema de archivos no permite atributos extendidos.
288 0x0120	Se ha intentado liberar una exclusión mutua no perteneciente al proceso.

298 0x012A	Se han realizado demasiados envíos a un semáforo.
299 0x012B	Sólo se completó parte de la solicitud ReadProcessMemory o WriteProcessMemory.
300 0x012C	Se denegó la solicitud de bloqueo de operación.
301 0x012D	El sistema recibió una confirmación de bloqueo de operación no válida.
317 0x013D	El sistema no encontró el texto del mensaje para el mensaje número 0x%1, en el archivo de mensajes para %2.
487 0x01E7	Se ha intentado tener acceso a una dirección no válida.
534 0x0216	El resultado aritmético sobrepasa los 32 bits.
535 0x0217	Hay un proceso en el otro extremo de la canalización.
536 0x0218	Esperando a que un proceso abra el otro extremo de la canalización.
994 0x03E2	Denegado el acceso al atributo extendido.
995 0x03E3	La operación de E/S se anuló debido a una salida de un subprocesso o a una solicitud de una aplicación.
996 0x03E4	El suceso de E/S superpuesto no está en estado con señal.
997 0x03E5	Se está ejecutando la operación de E/S superpuesta.
998 0x03E6	El acceso a la dirección de memoria no es válido.
999 0x03E7	Error al ejecutar la operación de paginación.
1001 0x03E9	La recursividad tiene demasiados niveles; se ha desbordado la pila.
1002 0x03EA	La ventana no puede manipular el mensaje enviado.
1003 0x03EB	No se puede completar esta función.
1004 0x03EC	Los indicadores no son válidos.
1005 0x03ED	El volumen no contiene un sistema de archivos reconocible. Asegúrese de que estén cargados todos los controladores necesarios del sistema de archivos y de que el volumen no esté dañado.
1006 0x03EE	Se alteró externamente el volumen de un archivo, el archivo abierto ya no es válido.
1007 0x03EF	Esta operación no se puede ejecutar en el modo de pantalla completa.
1008 0x03F0	Se ha intentado hacer referencia a un testigo que no existe.
1009 0x03F1	La base de datos del Registro de configuraciones está dañada.
1010 0x03F2	La clave del Registro de configuraciones no es válida.



1011 0x03F3	No se puede abrir la clave del Registro de configuraciones.
1012 0x03F4	No se puede leer la clave del Registro de configuraciones.
1013 0x03F5	No se puede escribir la clave del Registro de configuraciones.
1014 0x03F6	Se ha tenido que recuperar uno de los archivos del Registro usando un registro o copia alternativa. Se ha recuperado en su totalidad.
1015 0x03F7	El Registro está dañado. La estructura de uno de los archivos que contiene los datos del Registro o la imagen del archivo en la memoria del sistema están dañados, o el archivo no se puede recuperar debido a que falta la copia o está dañada.
1016 0x03F8	Error irreparable en una operación de E/S iniciada por el Registro. El Registro no puede leer, escribir o descargar uno de los archivos con la imagen del sistema del Registro.
1017 0x03F9	El sistema intentó cargar o restaurar un archivo en el Registro pero el archivo especificado no tiene el formato de un archivo del Registro.
1018 0x03FA	Se intentó realizar una operación ilegal en una clave del Registro que estaba marcada para su eliminación.
1019 0x03FB	El sistema no puede asignar el espacio necesario en un registro del Registro.
1020 0x03FC	No se puede crear un vínculo simbólico en una clave del Registro que ya dispone de subclaves o valores.
1021 0x03FD	No se puede crear una subclave estable en una clave primaria volátil.
1022 0x03FE	Se está completando una solicitud de notificación de cambio y la información no está siendo devuelta al búfer del llamador. El llamador debe enumerar ahora los archivos para buscar los cambios.
1051 0x041B	Se envió un control de parada a un servicio del que dependen otros servicios en ejecución.
1052 0x041C	El control solicitado para este servicio no es válido.
1053 0x041D	El servicio no respondió a la solicitud de inicio o control en un tiempo adecuado.
1054 0x041E	No se puede crear un subproceso para el servicio.
1055 0x041F	La base de datos de servicios está bloqueada.
1056 0x0420	Ya se está ejecutando una instancia de este servicio.
1057 0x0421	El nombre de la cuenta no es válido o no existe o la contraseña no es correcta para el nombre de cuenta especificado.
1058 0x0422	No se puede iniciar el servicio, el servicio está deshabilitado no tiene dispositivos asociados habilitados.
1059 0x0423	Se ha especificado una dependencia de servicio circular.
1060 0x0424	El servicio especificado no existe como servicio instalado.

1061 0x0425	El servicio no acepta mensajes de control en este momento.
1062 0x0426	No se ha iniciado el servicio.
1063 0x0427	El proceso del servicio no puede conectar con el controlador del servicio.
1064 0x0428	Error de excepción en el servicio al manipular la petición de control.
1065 0x0429	La base de datos especificada no existe.
1066 0x042A	El servicio ha devuelto un error específico del servicio.
1067 0x042B	El proceso ha terminado de forma inesperada.
1068 0x042C	No se puede iniciar el servicio o grupo de dependencia.
1069 0x042D	No se puede iniciar el servicio debido a un error en el inicio de sesión.
1070 0x042E	Después de iniciarse, el servicio ha quedado en un estado pendiente de inicio.
1071 0x042F	El bloqueo de la base de datos del servicio especificado no es válido.
1072 0x0430	El servicio especificado se ha marcado para ser eliminado.
1073 0x0431	El servicio especificado ya existe.
1074 0x0432	Se está ejecutando el sistema con la última configuración que se sabe que no tiene problemas.
1075 0x0433	El servicio de dependencia no existe o se marcó para ser eliminado.
1076 0x0434	Ya se aceptó la inicialización actual para usarse como el control de la última configuración que se sabe que no tiene problemas.
1077 0x0435	No se ha intentado iniciar el servicio desde la última inicialización.
1078 0x0436	El nombre ya se utiliza como nombre o como nombre para mostrar de un servicio.
1079 0x0437	La cuenta especificada para este servicio es diferente a la especificada para otros servicios que se ejecutan en el mismo proceso.
1080 0x0438	Sólo es posible configurar las acciones que se realizarán en caso de error para los servicios Win32, no para los controladores.
1081 0x0439	Este servicio se ejecuta en el mismo proceso que en administrador de control de servicios. Por ello, el administrador no podrá realizar ninguna acción relacionada con el servicio si su proceso finaliza inesperadamente.
1082 0x043A	No hay ningún programa de recuperación configurado para el servicio.
1083 0x043B	El ejecutable configurado para que este servicio se ejecute en él no lo implementa.
1100 0x044C	Se ha llegado al final de la cinta.

1101 0x044D	Un acceso de cinta ha alcanzado una marca de archivo.
1102 0x044E	Se encontró el inicio de una cinta o de una partición.
1103 0x044F	Un acceso de cinta alcanzó el final de un grupo de archivos.
1104 0x0450	No hay más datos en la cinta.
1105 0x0451	No se puede efectuar la partición de la cinta.
1106 0x0452	Al tener acceso a una nueva cinta de una partición multivolumen, el tamaño de bloque actual no es correcto.
1107 0x0453	No se ha encontrado la información de partición al cargar la cinta.
1108 0x0454	No se puede bloquear el mecanismo de expulsión de la cinta.
1109 0x0455	No se puede descargar el medio.
1110 0x0456	Puede que el medio en la unidad haya cambiado.
1111 0x0457	Se ha restablecido el bus de E/S.
1112 0x0458	La unidad está vacía.
1113 0x0459	No hay ninguna asignación en la página de códigos de múltiples bytes de destino para el carácter Unicode.
1114 0x045A	Error en una rutina de inicialización de biblioteca de vínculos dinámicos (DLL).
1115 0x045B	Se está cerrando el sistema.
1116 0x045C	No se puede anular el apagado del sistema porque no se estaba apagando.
1117 0x045D	No se puede ejecutar el proceso debido a un error del dispositivo de E/S.
1118 0x045E	No se inicializó ningún dispositivo serie. Se descargará el controlador serie.
1119 0x045F	No se puede abrir un dispositivo que compartía una IRQ con otros dispositivos. Hay al menos otro dispositivo abierto que utiliza esa IRQ.
1120 0x0460	Una operación serie de E/S fue realizada por otra escritura en el puerto serie. (El IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER alcanzó cero.)
1121 0x0461	Se completó una operación de E/S al superar el tiempo de espera. (OCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER no llegó a cero.)
1122 0x0462	No se ha encontrado una marca de identificador de dirección en el disco.
1123 0x0463	Existe una mala adaptación entre el campo del identificador del disco y la dirección de la pista del controlador del disco.
1124 0x0464	El controlador de disco envió un error que el controlador de la unidad de disco no reconoce.

1125 0x0465	El controlador de discos ha devuelto resultados incoherentes en los registros.
1126 0x0466	Error en la operación de calibración mientras se tenía acceso al disco duro, incluso después de varios intentos.
1127 0x0467	Error en la operación de disco mientras se tenía acceso al disco duro, incluso después de varios intentos.
1128 0x0468	Fue preciso restablecer el controlador de disco mientras se tenía acceso al disco duro, pero también produjo un error.
1129 0x0469	Ha llegado al final de la cinta.
1130 0x046A	Espacio de almacenamiento insuficiente en el servidor para procesar este comando.
1131 0x046B	Se ha detectado una posibilidad de que ocurra un interbloqueo.
1132 0x046C	La dirección base o el desajuste del archivo no tiene la alineación adecuada.
1140 0x0474	Otra aplicación o controlador impidió cambiar el estado de energía.
1141 0x0475	El BIOS del sistema no puede cambiar el estado de energía del sistema.
1142 0x0476	Se intentó crear más vínculos en un archivo de los que permite el sistema de archivos.
1150 0x047E	El programa especificado requiere una versión de Windows más reciente.
1151 0x047F	El programa especificado no es un programa de Windows o de MS-DOS.
1152 0x0480	No se puede iniciar más de una instancia del programa especificado.
1153 0x0481	El programa especificado se escribió para una versión anterior de Windows.
1154 0x0482	Uno de los archivos de biblioteca necesario para ejecutar esta aplicación está dañado .
1155 0x0483	No hay ninguna aplicación asociada con el archivo especificado para esta operación.
1156 0x0484	Error al enviar el comando a la aplicación.
1157 0x0485	No se puede hallar uno de los archivos de biblioteca necesarios para ejecutar esta aplicación.
1158 0x0486	El proceso actual utilizó todos los identificadores asignados por el sistema para objetos Administrador de Windows.
1159 0x0487	El mensaje sólo se puede utilizar con operaciones sincrónicas.
1160 0x0488	El elemento de origen indicado no tiene medio.
1161 0x0489	El elemento de destino indicado ya contiene un medio.

1162 0x048A	El elemento indicado no existe.
1163 0x048B	El elemento indicado forma parte de un almacén que no está presente.
1164 0x048C	El dispositivo indicado debe reinicializarse debido a errores de hardware.
1165 0x048D	El dispositivo indicó que es necesaria una limpieza antes de intentar más operaciones.
1166 0x048E	El dispositivo indicó que su puerta está abierta.
1167 0x048F	El dispositivo no está conectado.
1168 0x0490	No se ha encontrado el elemento.
1169 0x0491	A la clave especificada no le corresponde ninguna entrada en el índice.
1170 0x0492	El conjunto de propiedades especificado no existe en el objeto.
1171 0x0493	El punto que se pasó a GetMouseMovePoints no se encuentra en el búfer.
1172 0x0494	El servicio de seguimiento (estación de trabajo) no está en ejecución.
1173 0x0495	No se encuentra el Id. de volumen.
1175 0x0497	No se puede quitar el archivo que se debe sustituir.
1176 0x0498	No se puede mover el archivo sustituto a la ubicación del archivo sustituido. El archivo para sustituir conserva su nombre original.
1177 0x0499	No se puede mover el archivo sustituto a la ubicación del archivo sustituido. El nombre del archivo para sustituir se cambió por el nombre de copia de seguridad.
1178 0x049A	Eliminando el diario de cambios en el volumen.
1179 0x049B	El diario de cambios en el volumen no está activo.
1180 0x049C	Se encontró un archivo, aunque puede no ser correcto.
1181 0x049D	Se eliminó la entrada del diario.
1200 0x04B0	El nombre del dispositivo no es válido.
1201 0x04B1	El dispositivo no está conectado pero es una conexión memorizada.
1202 0x04B2	Se ha intentado memorizar un dispositivo que ya había sido memorizado.
1203 0x04B3	Ningún proveedor de red ha aceptado la ruta de acceso de la red.
1204 0x04B4	El nombre del proveedor de red no es válido.
1205 0x04B5	No se puede abrir el perfil de conexión de red.
1206 0x04B6	El perfil de conexión de red está dañado.

1207 0x04B7	No se puede enumerar un elemento vacío.
1208 0x04B8	Error extendido.
1209 0x04B9	El formato del nombre de grupo especificado no es válido.
1210 0x04BA	El formato del nombre de sistema especificado no es válido.
1211 0x04BB	El formato del nombre de suceso especificado no es válido.
1212 0x04BC	El formato del nombre de dominio especificado no es válido.
1213 0x04BD	El formato del nombre de servicio especificado no es válido.
1214 0x04BE	El formato del nombre de red especificado no es válido.
1215 0x04BF	El formato del nombre de recurso compartido especificado no es válido.
1216 0x04C0	El formato del nombre de contraseña especificado no es válido.
1217 0x04C1	El formato del nombre de mensaje especificado no es válido.
1218 0x04C2	El formato del destino de mensaje especificado no es válido.
1219 0x04C3	Las credenciales suministradas entran en conflicto con un conjunto de credenciales existentes.
1220 0x04C4	Se intentó establecer una sesión en un servidor de red, pero ya hay demasiadas sesiones establecidas en ese servidor.
1221 0x04C5	El nombre del dominio o grupo de trabajo ya está en uso por otro equipo en la red.
1222 0x04C6	Falta la red o bien no se ha iniciado.
1223 0x04C7	El usuario canceló la operación.
1224 0x04C8	No se puede realizar la operación solicitada en un archivo con una sección asignada por el usuario abierta.
1225 0x04C9	El sistema remoto ha rechazado la conexión de red.
1226 0x04CA	La conexión de red se cerró correctamente.
1227 0x04CB	El punto final del transporte de red ya tiene una dirección asociada con él.
1228 0x04CC	Todavía no se ha asociado una dirección con el punto final de red.
1229 0x04CD	Se intentó una operación en una conexión de red no existente.
1230 0x04CE	Se ha intentado una operación no válida en una conexión de red activa.
1231 0x04CF	No se tiene acceso al sitio de la red. Consulte la Ayuda de Windows para obtener más información acerca de cómo solucionar los problemas de red.

1232 0x04D0	No se tiene acceso al sitio de la red. Consulte la Ayuda de Windows ara obtener más información acerca de cómo solucionar los problemas de red.
1233 0x04D1	No se tiene acceso al sitio de la red. Consulte la Ayuda de Windows ara obtener más información acerca de cómo solucionar los problemas de red.
1234 0x04D2	No hay ningún servicio operativo en el punto final en el sistema remoto de la red de destino.
1235 0x04D3	La petición ha sido cancelada.
1236 0x04D4	La conexión de red ha sido cancelada por el sistema local.
1237 0x04D5	No se puede completar la operación. Vuelva a a intentarlo.
1238 0x04D6	No se puede realizar una conexión con el servidor, se alcanzó el número límite de conexiones simultáneas para esta cuenta.
1239 0x04D7	Se intentó iniciar la sesión durante una hora del día no autorizada para esta cuenta.
1240 0x04D8	La cuenta no está autorizada para iniciar la sesión desde esta estación.
1241 0x04D9	No se puede usar la dirección de red para la operación solicitada.
1242 0x04DA	El servicio ya está registrado.
1243 0x04DB	El servicio especificado no existe.
1244 0x04DC	La operación solicitada no se realizó, no se autenticó al usuario.
1245 0x04DD	La operación requerida no se realizó, el usuario no inició la sesión en la red. El servicio especificado no existe.
1246 0x04DE	Continuar con el trabajo en curso.
1247 0x04DF	Se intentó efectuar una operación de inicialización cuando la inicialización ya había finalizado.
1248 0x04E0	No hay más dispositivos locales.
1249 0x04E1	El sitio especificado no existe.
1250 0x04E2	Ya existe un controlador de dominio con el nombre especificado.
1251 0x04E3	Esta operación sólo se admite si está conectado al servidor.
1252 0x04E4	El marco de directivas de grupo debe llamar a la extensión incluso si no hay cambios.
1253 0x04E5	El usuario especificado no tiene un perfil válido.
1254 0x04E6	Esta operación no es compatible con Microsoft Small Business Server
1300 0x0514	No todos los privilegios a los que se hace referencia son asignados al llamador.

1301 0x0515	No se han efectuado algunas asignaciones entre los nombres de cuenta y los identificadores de seguridad.
1302 0x0516	No se han especificado límites de cuota de sistema para esta cuenta.
1303 0x0517	No hay ninguna clave de cifrado disponible. Se devolvió una clave de cifrado ya conocida.
1304 0x0518	La contraseña es demasiado compleja para convertirla a una de LAN Manager. La contraseña LAN Manager devuelta es una cadena vacía.
1305 0x0519	No se conoce el nivel de revisión.
1306 0x051A	Indica que dos niveles de revisión son incompatibles.
1307 0x051B	No se puede asignar este identificador de seguridad como propietario del objeto.
1308 0x051C	No se puede asignar este identificador como el grupo primario de un objeto.
1309 0x051D	Un subproceso intentó realizar una operación en un testigo de representación y dicho subproceso no representa a un cliente.
1310 0x051E	No se puede desactivar el grupo.
1311 0x051F	No hay servidores de inicio de sesión disponibles para atender la solicitud de inicio de sesión.
1312 0x0520	La sesión de inicio especificada no existe. Puede que ya haya terminado.
1313 0x0521	No existe el privilegio especificado.
1314 0x0522	El cliente no dispone de un privilegio requerido.
1315 0x0523	El nombre proporcionado no es un nombre de cuenta con la estructura correcta.
1316 0x0524	El usuario especificado ya existe.
1317 0x0525	El usuario especificado no existe.
1318 0x0526	El grupo especificado ya existe.
1319 0x0527	El grupo especificado no existe.
1320 0x0528	La cuenta de usuario ya pertenece al grupo especificado o no se puede eliminar el grupo porque todavía contiene un miembro.
1321 0x0529	La cuenta de usuario especificada no es miembro de la cuenta de grupo indicada.
1322 0x052A	No se puede desactivar o eliminar la última cuenta administrativa.
1323 0x052B	No se puede actualizar la contraseña. La contraseña especificada como actual no es correcta.



1324 0x052C	No se puede actualizar la contraseña. La nueva contraseña contiene valores no admitidos.
1325 0x052D	No se puede actualizar la contraseña. El valor de la nueva contraseña no cumple los requisitos del dominio para la longitud, la complejidad o el historial.
1326 0x052E	Error de inicio de sesión: se desconoce el nombre de usuario o la contraseña no es correcta.
1327 0x052F	Error de inicio de sesión: restricción en la cuenta de usuario.
1328 0x0530	Error de inicio de sesión: infracción en la restricción de la hora de inicio.
1329 0x0531	Error de inicio de sesión: el usuario no tiene permiso para tener acceso a este equipo.
1330 0x0532	Error de inicio de sesión: la contraseña ha caducado.
1331 0x0533	Error de inicio de sesión: la cuenta está desactivada.
1332 0x0534	No se ha efectuado ninguna asignación entre los nombres de cuenta y los identificadores de seguridad.
1333 0x0535	Se han pedido demasiados identificadores de usuario local (LUID) al mismo tiempo.
1334 0x0536	No hay más identificadores de usuario local (LUID) disponibles.
1335 0x0537	La parte de subautoridad del identificador de seguridad no es válida para este uso en particular.
1336 0x0538	La estructura de la lista de control de acceso (ACL) no es válida.
1337 0x0539	La estructura del identificador de seguridad no es válida.
1338 0x053A	La estructura del descriptor de seguridad no es válida.
1340 0x053C	No se puede generar la lista de control de acceso (ACL) o la entrada de control de acceso (ACE) heredada.
1341 0x053D	El servidor está desactivado.
1342 0x053E	El servidor está activado.
1343 0x053F	El valor no es válido para una autoridad de identificación.
1344 0x0540	Memoria insuficiente para la actualización de la información de seguridad.
1345 0x0541	Los atributos especificados no son válidos o son incompatibles con los atributos del grupo en conjunto.
1346 0x0542	No se ha proporcionado el nivel de representación necesario o el nivel de representación no es válido.
1347 0x0543	No se puede abrir un testigo de seguridad de nivel anónimo.

1348 0x0544	La clase de información de validación solicitada no es válida.
1349 0x0545	El tipo de testigo no es apropiado para el uso que se ha intentado hacer de él.
1350 0x0546	No se puede ejecutar una operación de seguridad en un objeto que no tiene una seguridad asociada.
1351 0x0547	Indica que no se tiene acceso a un servidor Windows NT Server o que los objetos de ese dominio están protegidos de tal modo que no es posible recuperar la información necesaria.
1352 0x0548	El servidor de autoridad de seguridad local (LSA) o el administrador de cuentas de seguridad (SAM) no se encontraba en un estado adecuado para ejecutar la operación de seguridad.
1353 0x0549	El dominio no se encontraba en el estado adecuado para ejecutar la operación de seguridad.
1354 0x054A	Sólo se permite esta operación al controlador principal de dominio del dominio.
1355 0x054B	El dominio especificado no existe o no se pudo establecer contacto con él.
1356 0x054C	El dominio especificado ya existe.
1357 0x054D	Se ha intentado exceder el límite en el número de dominios por servidor.
1358 0x054E	No se puede completar la operación, se detectó un error grave en el medio o la estructura de datos del disco está dañada.
1359 0x054F	Error interno.
1360 0x0550	Se detectaron accesos de tipo genérico en una máscara de acceso que ya debería haberse asignado a tipos no genéricos.
1361 0x0551	Un descriptor de seguridad no está en el formato correcto (absoluto o autorelativo).
1362 0x0552	El uso de esta acción está restringido a procesos de inicio de sesión. El proceso que realizó la llamada no se registró como un proceso de inicio de sesión.
1363 0x0553	No se puede iniciar un nuevo inicio de sesión con un identificador que ya está en uso.
1364 0x0554	No se conoce el paquete de autenticación especificado.
1365 0x0555	La sesión de inicio no es consistente con la operación solicitada.
1366 0x0556	Ya se está utilizando el identificador de inicio de sesión.
1367 0x0557	Una petición de inicio de sesión contenía un valor de tipo de inicio de sesión no válido.
1368 0x0558	No se puede realizar una representación mediante una canalización con nombre hasta que se hayan leído los datos de esa canalización.

## wordpress.klickea.com

1369 0x0559	El estado de transacción de un subárbol del Registro no es compatible con la operación.
1370 0x055A	Se han detectado daños en la base de datos de seguridad interna.
1371 0x055B	No se puede ejecutar esta operación en las cuentas internas.
1372 0x055C	No se puede ejecutar esta operación en este grupo especial incorporado.
1373 0x055D	No se puede ejecutar esta operación en este usuario especial incorporado.
1374 0x055E	No se puede quitar al usuario de un grupo porque éste es el grupo primario del usuario.
1375 0x055F	El testigo ya se está usando como testigo primario.
1376 0x0560	El grupo local especificado no existe.
1377 0x0561	El nombre de cuenta especificado no es miembro del grupo local.
1378 0x0562	El nombre de cuenta especificado ya es miembro del grupo local.
1379 0x0563	El grupo local especificado ya existe.
1380 0x0564	Error de inicio de sesión: no se ha concedido al usuario este tipo de inicio de sesión en este equipo.
1381 0x0565	Se superó el número máximo de secretos que se pueden almacenar en un único sistema.
1382 0x0566	La longitud de un secreto excede la longitud máxima permitida.
1383 0x0567	Existe una inconsistencia en la base de datos de la autoridad de seguridad local.
1384 0x0568	El contexto de seguridad del usuario acumuló demasiados identificadores de seguridad durante un intento de inicio de sesión.
1385 0x0569	Error de inicio de sesión: no se ha concedido al usuario este tipo de inicio de sesión en este equipo.
1386 0x056A	Se necesita una contraseña con cifrado cruzado para cambiar una contraseña de usuario.
1387 0x056B	No se puede agregar o quitar un miembro a o del grupo local, el miembro no existe.
1388 0x056C	No se puede agregar un nuevo miembro a un grupo local, su tipo de cuenta no es correcto.
1389 0x056D	Se han especificado demasiados identificadores de seguridad.
1390 0x056E	Para cambiar esta contraseña de usuario es necesario una contraseña con cifrado cruzado.
1391 0x056F	Indica que una lista de control de acceso contiene componentes no hereditarios.

## wordpress.klickea.com

1392 0x0570	El archivo o directorio está dañado y no se puede leer.
1393 0x0571	La estructura del disco está dañada y no se puede leer.
1394 0x0572	No existe una clave de sesión de usuario para el inicio de sesión especificado.
1395 0x0573	El servicio al que intentan obtener acceso tiene licencia para un número concreto de conexiones. No se pueden establecer más conexiones ahora, hay tantas conexiones como las que acepta el servicio.
1396 0x0574	Error al iniciar la sesión: el nombre de la cuenta de destino no es correcto.
1397 0x0575	Error en la autenticación mutua. La contraseña del servidor caducó en el controlador de dominio.
1398 0x0576	La hora del cliente y el servidor no es la misma.
1400 0x0578	El identificador de la ventana no es válido.
1401 0x0579	El identificador del menú no es válido.
1402 0x057A	El identificador del cursor no es válido.
1403 0x057B	El identificador de la tabla de aceleración no es válido.
1404 0x057C	El identificador del enlace no es válido.
1405 0x057D	El identificador de una estructura de posición de ventana múltiples no es válido.
1406 0x057E	No se puede crear una ventana secundaria de primer nivel.
1407 0x057F	No se ha encontrado la clase de ventana.
1408 0x0580	La ventana no es válida. Pertenece a otro subproceso.
1409 0x0581	Ya se ha registrado la tecla de acceso rápido.
1410 0x0582	Esta clase ya existe.
1411 0x0583	Esta clase no existe.
1412 0x0584	La clase todavía tiene ventanas abiertas.
1413 0x0585	El índice no es válido.
1414 0x0586	El identificador de icono no es válido.
1415 0x0587	Se están utilizando palabras privadas de ventana de diálogo.
1416 0x0588	No se encontró el identificador del cuadro de lista.
1417 0x0589	No se han encontrado comodines.
1418 0x058A	El subproceso no tiene abierto un Portapapeles.

1419 0x058B	La tecla de aceleración no está registrada.
1420 0x058C	Esta ventana no es una ventana de diálogo válida.
1421 0x058D	No se ha encontrado el identificador de control.
1422 0x058E	El mensaje no es válido porque el cuadro combinado no tiene un control de edición.
1423 0x058F	La ventana no es un cuadro combinado.
1424 0x0590	El alto debe ser menor que 256.
1425 0x0591	El identificador del contexto de dispositivo (DC) no es válido.
1426 0x0592	El tipo de procedimiento de enlace no es válido.
1427 0x0593	El procedimiento de enlace no es válido.
1428 0x0594	No se puede establecer un enlace no local sin un identificador de módulo.
1429 0x0595	Este procedimiento de enlace sólo se puede establecer de forma global.
1430 0x0596	El procedimiento de enlace diario ya se ha instalado.
1431 0x0597	El procedimiento de enlace no se ha instalado.
1432 0x0598	El mensaje del cuadro de lista de selección única no es válido.
1433 0x0599	Se envió LB_SETCOUNT a un cuadro de lista de tipo non-lazy.
1434 0x059A	El cuadro de lista no admite tabulaciones.
1435 0x059B	No se puede destruir un objeto creado por otro subproceso.
1436 0x059C	Las ventanas secundarias no pueden tener menús.
1437 0x059D	La ventana no tiene un menú de sistema.
1438 0x059E	El estilo del cuadro de mensaje no es válido.
1439 0x059F	El parámetro (SPI_*) para todo el sistema no es válido.
1440 0x05A0	La pantalla ya está bloqueada.
1441 0x05A1	Todos los identificadores de ventana en una estructura de posición de ventanas múltiples deben tener el mismo predecesor.
1442 0x05A2	La ventana no es una ventana secundaria.
1443 0x05A3	Comando GW_* no válido.
1444 0x05A4	El identificador del subproceso no es válido.
1445 0x05A5	No se puede procesar un mensaje de una ventana que no sea una ventana de

interfaz de múltiples documentos (MDI).
1446 0x05A6 El menú emergente ya está activo.
1447 0x05A7 La ventana no tiene barras de desplazamiento.
1448 0x05A8 El intervalo de las barras de desplazamiento no puede ser mayor que MAXLONG.
1449 0x05A9 No se puede mostrar o quitar la ventana de la forma especificada.
1450 0x05AA Recursos insuficientes en el sistema para completar el servicio solicitado.
1451 0x05AB Recursos insuficientes en el sistema para completar el servicio solicitado.
1452 0x05AC Recursos insuficientes en el sistema para completar el servicio solicitado.
1453 0x05AD Cuota insuficiente para completar el servicio solicitado.
1454 0x05AE Cuota insuficiente para completar el servicio solicitado.
1455 0x05AF El archivo de paginación es demasiado pequeño para completar la operación.
1456 0x05B0 No se encontró un elemento de menú.
1457 0x05B1 El identificador de distribución del teclado no es válido.
1458 0x05B2 Tipo de enlace no admitido.
1459 0x05B3 Esta operación requiere una estación de ventanas interactivas.
1460 0x05B4 La operación volvió al caducar el tiempo de espera.
1461 0x05B5 Identificador de monitor no válido.
1500 0x05DC El archivo con el Registro de sucesos está dañado.
1501 0x05DD No se puede abrir el Registro de sucesos por lo que no se ha iniciado el servicio.
1502 0x05DE El archivo de Registros de sucesos está lleno.
1503 0x05DF El archivo de Registro de sucesos ha cambiado entre operaciones de lectura.
1601 0x0641 No se tiene acceso al servicio Windows Installer. Póngase en contacto con el personal de soporte técnico para comprobar si el servicio Windows Installer está correctamente registrado.
1602 0x0642 El usuario canceló la instalación.
1603 0x0643 Error grave durante la instalación.
1604 0x0644 La instalación se suspendió y quedó incompleta.
1605 0x0645 Esta acción sólo es válida para productos ya instalados.

1606 0x0646	El Id. de la característica no está registrado.
1607 0x0647	El Id. del componente no está registrado.
1608 0x0648	Propiedad desconocida.
1609 0x0649	El estado del identificador no es válido.
1610 0x064A	Los datos de configuración del producto están dañados. Póngase en contacto con el personal de soporte técnico.
1611 0x064B	El calificador del componente no está presente.
1612 0x064C	El origen de la instalación del producto no está disponible. Compruebe que existe y que tiene acceso a él.
1613 0x064D	El servicio Windows Installer no puede instalar el paquete de instalación. instale un Service pack de Windows con una versión más reciente del servicio Windows Installer.
1614 0x064E	Se desinstaló el producto.
1615 0x064F	La sintaxis de la consulta SQL no es válida o no es compatible.
1616 0x0650	No existe el campo del registro.
1617 0x0651	Se quitó el dispositivo.
1618 0x0652	Hay otra instalación el curso. Espere a que finalice antes de continuar con esta.
1619 0x0653	No se pudo abrir el paquete de instalación. Compruebe que existe y que tiene acceso a él, o póngase en contacto con el fabricante de la aplicación para comprobar que el paquete es válido para Windows Installer.
1620 0x0654	No se pudo abrir este paquete de instalación. Póngase en contacto con el fabricante de la aplicación para comprobar que es un paquete válido para Windows Installer.
1621 0x0655	Error al iniciar la interfaz de usuario del servicio Windows Installer. Póngase en contacto con el personal de soporte técnico.
1622 0x0656	Error al abrir el archivo de registro de instalación. Compruebe que el archivo de registro existe en la ubicación especificada y que puede escribir en él.
1623 0x0657	El sistema no admite el idioma de este paquete de instalación.
1624 0x0658	Error al aplicar las transformaciones. Compruebe que las rutas de transformación especificadas son válidas.
1625 0x0659	La directiva del sistema prohíbe realizar esta instalación. Póngase en contacto con el administrador del sistema.
1626 0x065A	No se pudo ejecutar una función.
1627 0x065B	Error al ejecutar una función.
1628 0x065C	Se especificó una tabla no válida o desconocida.

1629 0x065D	Los datos proporcionados no son del tipo correcto.
1630 0x065E	No se admiten datos de este tipo.
1631 0x065F	Error al iniciar el servicio Windows Installer. Póngase en contacto con el personal de soporte técnico.
1632 0x0660	La carpeta temporal está llena o no se tiene acceso a ella. Compruebe que la carpeta existe y que puede escribir en ella.
1633 0x0661	Este tipo de procesador no admite este paquete de instalación. Póngase en contacto con el fabricante del producto.
1634 0x0662	Este componente no se utiliza en este equipo.
1635 0x0663	No se pudo abrir este paquete de revisión. Compruebe que existe y que tiene acceso a él, o póngase en contacto con el fabricante de la aplicación para comprobar si el paquete de revisión es válido para Windows Installer.
1636 0x0664	No se pudo abrir este paquete de revisión. Póngase en contacto con el fabricante de la aplicación para comprobar si el paquete de revisión es válido para Windows Installer.
1637 0x0665	El servicio Windows Installer no pudo procesar este paquete de revisión. Debe instalar un service pack de Windows que contenga una versión más reciente del servicio Windows Installer.
1638 0x0666	Ya está instalada otra versión de este producto. La instalación de esta versión no puede continuar. Para configurar o quitar la versión existente, utilice la opción Agregar o quitar programas del Panel de control.
1639 0x0667	Argumento de la línea de comandos no válido. Consulte el SDK de Windows Installer para obtener Ayuda detallada acerca de la línea de comandos.
1641 0x0669	La operación solicitada finalizó correctamente. Se reiniciará el sistema para que los cambios tengan efecto.
1700 0x06A4	El enlace de cadenas no es válido.
1701 0x06A5	El identificador de enlace no es del tipo adecuado.
1702 0x06A6	El identificador de enlace no es válido.
1703 0x06A7	Secuencia de protocolo RPC incompatible.
1704 0x06A8	Secuencia de protocolo RPC no válida.
1705 0x06A9	El identificador único universal (UUID) de cadena no es válido.
1706 0x06AA	El formato del extremo no es válido.
1707 0x06AB	La dirección de red no es válida.
1708 0x06AC	No se ha encontrado ningún extremo.



1709 0x06AD	El valor de tiempo de espera no es válido.
1710 0x06AE	No se ha encontrado el identificador único universal (UUID) de objeto.
1711 0x06AF	Ya se ha registrado el identificador único universal (UUID) de objeto.
1712 0x06B0	Ya se ha registrado el identificador único universal (UUID) de tipo.
1713 0x06B1	El servidor RPC ya está en línea.
1714 0x06B2	No se han registrado secuencias de protocolo.
1715 0x06B3	El servidor RPC no está en línea.
1716 0x06B4	Tipo de administrador desconocido.
1717 0x06B5	Interfaz desconocida.
1718 0x06B6	No hay enlaces.
1719 0x06B7	No hay secuencias de protocolo.
1720 0x06B8	No se puede crear el extremo.
1721 0x06B9	Recursos insuficientes para completar esta operación.
1722 0x06BA	El servidor RPC no está disponible.
1723 0x06BB	El servidor RPC está demasiado ocupado para completar esta operación.
1724 0x06BC	Las opciones de red no son válidas.
1725 0x06BD	No hay llamadas a procedimientos remotos activas en este subproceso.
1726 0x06BE	Error en la llamada a procedimiento remoto.
1727 0x06BF	Error en la llamada a procedimiento remoto y no se ha ejecutado.
1728 0x06C0	Error del protocolo de llamada a procedimiento remoto (RPC).
1730 0x06C2	La sintaxis de transferencia no es compatible con el servidor RPC.
1732 0x06C4	El tipo de identificador único universal (UUID) no está permitido.
1733 0x06C5	La etiqueta no es válida.
1734 0x06C6	Los límites de matriz no son válidos.
1735 0x06C7	El enlace no contiene ningún nombre de entrada.
1736 0x06C8	La sintaxis del nombre no es válida.
1737 0x06C9	La sintaxis del nombre no es compatible.
1739 0x06CB	No hay ninguna dirección de red disponible para construir un identificador único

universal (UUID).
1740 0x06CC El extremo es un duplicado.
1741 0x06CD Tipo de autenticación desconocido.
1742 0x06CE El número máximo de llamadas es demasiado pequeño.
1743 0x06CF La cadena es demasiado larga.
1744 0x06D0 No se ha encontrado la secuencia de protocolo RPC.
1745 0x06D1 El número de procedimiento está fuera del intervalo permitido.
1746 0x06D2 El enlace no contiene información de autenticación.
1747 0x06D3 Servicio de autorización desconocido.
1748 0x06D4 No se conoce el nivel de autenticación.
1749 0x06D5 El contexto de seguridad no es válido.
1750 0x06D6 No se conoce el servicio de autenticación.
1751 0x06D7 La entrada no es válida.
1752 0x06D8 El extremo de servidor no puede ejecutar la operación.
1753 0x06D9 No hay más extremos disponibles desde el asignador de extremos.
1754 0x06DA No se han exportado interfaces.
1755 0x06DB El nombre de la entrada está incompleto.
1756 0x06DC La opción de versión no es válida.
1757 0x06DD No hay más miembros.
1758 0x06DE No hay nada que pueda dejar de exportarse.
1759 0x06DF No se ha encontrado la interfaz.
1760 0x06E0 La entrada ya existe.
1761 0x06E1 No se ha encontrado la entrada.
1762 0x06E2 El servicio de nombres no está disponible.
1763 0x06E3 La familia de direcciones de red no es válida.
1764 0x06E4 Esta operación no es compatible.
1765 0x06E5 No hay contexto de seguridad disponible para permitir representaciones.
1766 0x06E6 Error interno en una llamada a procedimiento remoto (RPC).

## wordpress.klickea.com

1767 0x06E7	El servidor de RPC ha intentado una división entre cero.
1768 0x06E8	Error de direccionamiento en el servidor RPC.
1769 0x06E9	Una operación en punto flotante en el servidor de RPC ha causado una división entre cero.
1770 0x06EA	Subdesbordamiento de punto flotante en el servidor de RPC.
1771 0x06EB	Desbordamiento de punto flotante en el servidor de RPC.
1772 0x06EC	Se agotó la lista de servidores RPC disponibles para el enlace de identificadores automáticos.
1773 0x06ED	No se puede abrir el archivo con la tabla de traducción de caracteres.
1774 0x06EE	El archivo con la tabla de traducción de caracteres tiene menos de 512 bytes.
1775 0x06EF	Un identificador de contexto nulo se pasó del cliente al host durante una llamada a procedimiento remoto.
1777 0x06F1	El identificador de contexto ha cambiado durante una llamada de procedimiento remoto.
1778 0x06F2	Los manipuladores de enlace pasados a una llamada a procedimiento remoto no coinciden.
1779 0x06F3	La etiqueta no puede tener acceso al identificador de la llamada de procedimiento remoto.
1780 0x06F4	Se pasó un puntero de referencia nulo a la rutina con código no ejecutable.
1781 0x06F5	El valor de enumeración está fuera del intervalo permitido.
1782 0x06F6	El número de bytes es demasiado pequeño.
1783 0x06F7	El fragmento ha recibido datos incorrectos.
1784 0x06F8	El búfer del usuario no es válido para esta operación.
1785 0x06F9	No se reconoce el disco. Puede que no esté formateado.
1786 0x06FA	La estación de trabajo no tiene un secreto de confianza.
1787 0x06FB	La base de datos de seguridad del servidor no tiene una cuenta de equipo para la relación de confianza de esta estación de trabajo.
1788 0x06FC	Error en la relación de confianza entre el dominio principal y el dominio en el que se confía.
1789 0x06FD	Error en la relación de confianza entre la estación de trabajo y el dominio principal.
1790 0x06FE	Error en el inicio de sesión de la red.

## wordpress.klickea.com

1791 0x06FF	Ya hay una llamada a procedimiento remoto en curso para este subproceso.
1792 0x0700	Se ha intentado iniciar la sesión pero el servicio de inicio de sesión de la red no se ha iniciado.
1793 0x0701	La cuenta del usuario ha caducado.
1794 0x0702	Se está usando el redirector y no se puede descargar.
1795 0x0703	El controlador de impresora ya está instalado.
1796 0x0704	No se conoce el puerto especificado.
1797 0x0705	No se conoce el controlador de impresora.
1798 0x0706	No se conoce el procesador de impresora.
1799 0x0707	El archivo separador especificado no es válido.
1800 0x0708	La prioridad especificada no es válida.
1801 0x0709	El nombre de la impresora no es válido.
1802 0x070A	Esta impresora ya existe.
1803 0x070B	El comando de impresora no es válido.
1804 0x070C	El tipo de dato especificado no es válido.
1805 0x070D	El entorno especificado no es válido.
1806 0x070E	No hay más enlaces.
1807 0x070F	La cuenta que se utiliza es una cuenta de confianza entre dominios. Utilice su cuenta de usuario global o una cuenta de usuario local para tener acceso a este servidor.
1808 0x0710	La cuenta que se utiliza es una cuenta de equipo. Utilice su cuenta de usuario global o una cuenta de usuario local para tener acceso a este servidor.
1809 0x0711	La cuenta que se utiliza es una cuenta de confianza de servidor. Utilice su cuenta de usuario global o la cuenta de usuario local para tener acceso a este servidor.
1810 0x0712	El nombre o el identificador de seguridad (SID) del dominio no es consistente con la información de confianza para ese dominio.
1811 0x0713	Se está utilizando el servidor y no se puede descargar.
1812 0x0714	El archivo imagen no contenía sección de recursos.
1813 0x0715	No se puede encontrar el tipo de recurso en el archivo de imagen.
1814 0x0716	No se encuentra el nombre de recurso en el archivo de imagen.
1815 0x0717	No se puede encontrar el recurso de identificador de idioma en el archivo de imagen.

1816 0x0718	Cuota insuficiente para procesar este comando.
1817 0x0719	No se han registrado interfaces.
1818 0x071A	El servidor ha sido alterado mientras se procesaba esta llamada.
1819 0x071B	El manipulador de enlace no contiene toda la información requerida.
1820 0x071C	Error de comunicación durante una llamada a un procedimiento remoto.
1821 0x071D	El nivel de autenticación requerido no es compatible.
1822 0x071E	No se ha registrado un nombre principal.
1823 0x071F	El error especificado no es un error de código de Windows RPC válido.
1824 0x0720	Se ha asignado un UUID que es válido sólo en este equipo.
1825 0x0721	Error específico de paquete de seguridad.
1826 0x0722	El subproceso no está cancelado.
1827 0x0723	Operación no válida en el identificador de codificación/descodificación.
1828 0x0724	Versión incompatible del paquete de serialización.
1829 0x0725	Versión incompatible de la rutina auxiliar (stub) de RPC.
1830 0x0726	El objeto de canalización de RPC no es válido o está dañado.
1831 0x0727	Se intentó una operación no válida en un objeto de canalización RPC.
1832 0x0728	Versión e canalización RPC no compatible.
1898 0x076A	No se ha encontrado el miembro del grupo.
1899 0x076B	No se puede crear una entrada de la base de datos del asignador de extremos.
1900 0x076C	El identificador exclusivo universal (UUID) de objeto es el UUID nulo.
1901 0x076D	La hora especificada no es válida.
1902 0x076E	El nombre del formulario especificado no es válido.
1903 0x076F	El tamaño del formulario especificado no es válido
1904 0x0770	El identificador de impresora especificado ya fue atendido
1905 0x0771	Ya se eliminó la impresora especificada
1906 0x0772	El estado de la impresora no es válido
1907 0x0773	El usuario debe cambiar su contraseña antes de iniciar la sesión por primera vez.

1908 0x0774	No se puede encontrar el controlador de dominio para este dominio.
1909 0x0775	La cuenta a que se hace referencia está bloqueada y no se puede utilizar.
1910 0x0776	No se encontró el exportador de objetos especificado.
1911 0x0777	No se encontró el objeto especificado.
1912 0x0778	No se encontró el conjunto de resolución de objetos especificado.
1913 0x0779	Quedan datos para enviar en el búfer de solicitud.
1914 0x077A	Identificador no válido para una llamada a un procedimiento remoto asincrónico.
1915 0x077B	El identificador de la llamada RPC asincrónica no es válido para esta operación.
1916 0x077C	El objeto de canalización RPC ya está cerrado.
1917 0x077D	La llamada RPC se completó antes de procesar todas las canalizaciones.
1918 0x077E	No hay más datos disponibles procedentes de la canalización RPC.
1919 0x077F	Este equipo no dispone de un nombre de sitio.
1920 0x0780	El sistema no puede tener acceso al archivo.
1921 0x0781	El sistema no puede resolver el nombre del archivo.
1922 0x0782	La entrada no es del tipo esperado.
1923 0x0783	No se pudo exportar todos los UUID de objeto a la entrada especificada.
1924 0x0784	No se pudo exportar la interfaz a la entrada especificada.
1925 0x0785	No se pudo agregar la entrada de perfil especificada.
1926 0x0786	No se pudo agregar el elemento de perfil especificado.
1927 0x0787	No se pudo quitar el elemento de perfil que se especificó.
1928 0x0788	No se pudo agregar el elemento de grupo.
1929 0x0789	No se pudo quitar el elemento de grupo.
2000 0x07D0	El formato de píxel no es válido.
2001 0x07D1	El controlador especificado no es válido.
2002 0x07D2	El estilo de ventana o el atributo de clase no es válido para esta operación.
2003 0x07D3	La operación de metarchivo solicitada no es compatible.
2004 0x07D4	La operación de transformación solicitada no es compatible.

2005 0x07D5	La operación de copia de datos solicitada no es compatible.
2010 0x07DA	El módulo de administración de color especificado no es válido.
2011 0x07DB	El perfil de color especificado no es válido.
2012 0x07DC	No se encontró la etiqueta especificada.
2013 0x07DD	No existe una etiqueta necesaria.
2014 0x07DE	Ya existe la etiqueta especificada.
2015 0x07DF	El perfil de color especificado no está asociado con ningún dispositivo.
2016 0x07E0	No se encontró el perfil de color especificado.
2017 0x07E1	El espacio de color especificado no es válido.
2018 0x07E2	No está habilitada la Administración el color de la imagen.
2019 0x07E3	Error al eliminar la transformación de color.
2020 0x07E4	La transformación de color especificada no es válida.
2021 0x07E5	La transformación especificada no coincide con el espacio de color del mapa de bits.
2022 0x07E6	El índice de color con nombre especificado no existe en el perfil.
2108 0x083C	La conexión de red se estableció correctamente, pero se solicitó al usuario una contraseña diferente de la especificada originalmente.
2202 0x089A	El nombre de usuario no es válido.
2250 0x08CA	No existe esta conexión de red.
2401 0x0961	Esta conexión de red tiene archivos abiertos o peticiones pendientes.
2402 0x0962	Todavía existen conexiones activas.
2404 0x0964	Hay un proceso activo utilizando el dispositivo y no se puede desconectar.
3000 0x0BB8	El monitor de impresión especificado es desconocido.
3001 0x0BB9	El controlador de impresora especificado ya está en uso.
3002 0x0BBA	No se ha encontrado el archivo de cola de impresión.
3003 0x0BBB	No se realizó una llamada a StartDocPrinter.
3004 0x0BBC	No se ha generado una llamada a AddJob.
3005 0x0BBD	El procesador de impresión especificado ya ha sido instalado.
3006 0x0BBE	El monitor de impresión especificado ya ha sido instalado.

3007 0x0BBF	El monitor de impresión especificado no dispone de las funciones requeridas.
3008 0x0BC0	El monitor de impresión especificado esté en uso.
3009 0x0BC1	No se admite la operación solicitada cuando hay trabajos en cola para la impresora.
3010 0x0BC2	La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios no tendrán efecto hasta que se reinicie el sistema.
3011 0x0BC3	La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios no tendrán efecto hasta que se reinicie el servicio.
3012 0x0BC4	No se encuentran impresoras.
4000 0x0FA0	WINS encontró un error mientras procesaba el comando.
4001 0x0FA1	WINS local no puede ser eliminado.
4002 0x0FA2	Error al importar desde el archivo.
4003 0x0FA3	Error en la copia de seguridad. ¿Se hizo una copia de seguridad completa con anterioridad?
4004 0x0FA4	Error en la copia de seguridad. Compruebe el directorio en el que se hará la copia de la base de datos.
4005 0x0FA5	El nombre no existe en la base de datos de WINS.
4006 0x0FA6	No se permite la replicación con un interlocutor no configurado.
4100 0x1004	El cliente DHCP obtuvo una dirección IP que ya se utiliza en la red. Se deshabilitará la interfaz local hasta que el cliente DHCP pueda obtener una nueva dirección.
4200 0x1068	Un proveedor de datos WMI no reconoce como válido el GUID que se pasó.
4201 0x1069	Un proveedor de datos WMI no reconoce como válido el nombre de instancia que se pasó.
4202 0x106A	Un proveedor de datos WMI no reconoce como válido el Id. de los elementos de datos que se pasó.
4203 0x106B	La solicitud WMI no se pudo completar y se debe intentar de nuevo.
4204 0x106C	No se encuentra el proveedor de datos WMI.
4205 0x106D	El proveedor de datos WMI hace referencia a un conjunto de instancias no registrado.
4206 0x106E	El bloque de datos o la notificación de suceso WMI ya está habilitado.
4207 0x106F	El bloque de datos WMI ya no está disponible.
4208 0x1070	El servicio de datos WMI no está disponible.



4209 0x1071	El proveedor de datos WMI no pudo llevar a cabo la solicitud.
4210 0x1072	La información MOF de WMI no es válida.
4211 0x1073	La información de registro de WMI no es válida.
4212 0x1074	El bloque de datos o la notificación de suceso WMI ya está deshabilitado.
4213 0x1075	El elemento de datos o el bloque de datos WMI es de sólo lectura.
4214 0x1076	El elemento de datos o el bloque de datos WMI no se pudo cambiar.
6118 0x17E6	No se dispone de la lista de servidores para este grupo de trabajo
6200 0x1838	El servicio Programador de tareas debe estar configurado para ejecutarse en la cuenta del sistema para que funcione correctamente. Las tareas individuales se puede configurar para ejecutarse en otras cuentas.
7001 0x1B59	El nombre de sesión especificado no es válido.
7002 0x1B5A	El controlador de protocolo especificado no es válido.
7003 0x1B5B	El controlador de protocolo especificado no se encuentra en la ruta del sistema.
7004 0x1B5C	El controlador de conexión de terminal especificado no se encuentra en la ruta del sistema.
7005 0x1B5D	No se pudo crear una clave del Registro para esta sesión para el registro de sucesos.
7006 0x1B5E	Ya existe un servicio con el mismo nombre en el sistema.
7007 0x1B5F	La sesión tiene pendiente una operación de cierre.
7008 0x1B60	No hay búferes de salida libres disponibles.
7009 0x1B61	No se encuentra el archivo MODEM.INF.
7010 0x1B62	No se encuentra el nombre del módem en MODEM.INF.
7011 0x1B63	El módem no aceptó el comando enviado. Compruebe que el nombre del módem configurado coincide con el módem que está conectado.
7012 0x1B64	El módem no respondió al comando enviado. Compruebe que el módem está encendido y los cables correctamente conectados.
7013 0x1B65	Error del detector de portadora o se ha desconectado.
7014 0x1B66	No se detectó el tono de marcado en el tiempo requerido. Compruebe que el cable del teléfono esté correctamente conectado y que funcione.
7015 0x1B67	Se detectó una señal de línea ocupada en el sitio remoto al devolver una llamada.
7016 0x1B68	Se detectó voz en el sitio remoto al devolver una llamada.

7017 0x1B69	Error en el controlador de transporte
7022 0x1B6E	No se encuentra la sesión especificada.
7023 0x1B6F	El nombre de sesión especificado ya está en uso.
7024 0x1B70	No se puede completar la operación solicitada, la conexión de terminal está ocupada procesando una operación de conexión, reinicio o eliminación.
7025 0x1B71	Se intentó conectar con una sesión con un modo de vídeo no compatible con el cliente actual.
7035 0x1B7B	La aplicación intentó habilitar el modo gráfico de DOS. Este modo no es compatible.
7037 0x1B7D	Se deshabilitó su privilegio de inicio de sesión interactivo. Póngase en contacto con el administrador.
7038 0x1B7E	La operación solicitada sólo se puede realizar en la consola del sistema. Suele deberse a que un controlador o un archivo DLL del sistema requiere acceso directo a la consola.
7040 0x1B80	El cliente no respondió al mensaje de conexión del servidor.
7041 0x1B81	No es posible desconectar la sesión de la consola.
7042 0x1B82	No es posible volver a conectar una sesión de la consola que se desconectó.
7044 0x1B84	Se denegó la solicitud para controlar otra sesión de forma remota.
7045 0x1B85	Se denegó el acceso a la sesión solicitado.
7049 0x1B89	El controlador de conexión de la terminal especificado no es válido.
7051 0x1B8B	La sesión solicitada no está configurada para permitir el control remoto.
7054 0x1B8E	El sistema alcanzó el límite para el inicio de sesión. Inténtelo de nuevo más tarde.
7055 0x1B8F	El cliente que utiliza no tiene la licencia necesaria para utilizar este sistema. Se denegó la solicitud de inicio de sesión.
7056 0x1B90	La licencia del sistema caducó. Se denegó la solicitud de inicio de sesión.